

Produktdatenblatt

Artikel-Nr. **6388**

LED Triac RF u. WiFi Controller 100-240VAC 1,5A 1Kanal



Technische Daten:

Artikelnummer	6388
	LED geeigneter RF u. WiFi TRIAC Dimmer
	Phasen- u. Phasenabschnitt (einstellbar durch Mini-Schalter am Dimmer, On=Abschnitt u. Off=Anschnitt)
	geeignet für alle dimmbaren Leuchten, dimmbaren Leuchtmittel oder dimmbaren Netzteile aus unserem Sortiment mit 100-240V / AC Betriebsspannung
Steuerung	über Smartphone, Tablet, Taster oder Funkbedienung
	WiFi Steuerung via Tuya APP
Spannung/Stromversorgung	100-240V AC
max. Output Strom	1,5A
max. Output Leistung	150-360W
Material	Kunststoff
Abmessungen [LxBxH]	52 x 52 x 26 mm
Sicherheitszertifikat	IP20; CE & RoHS



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Änderungen vorbehalten