Produktdatenblatt

Artikel-Nr. **9420**

Powerstation tragbar 1000W 1037WH

Technische Daten:

BESTELLARTIKEL 3-5 Werktage Lieferzeit

Art.-Nr.	9420
Akku-Typ	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	1036,8Wh
AC-Ausgänge	3x Schukosteckdose
AC Ausgang	Spannung: 230V 50Hz
AC Ausgang max. Dauerleistung	1000W
AC Ausgang max. Spitzenleistung	2000W
DC Ausgänge	2x 12V 0-10A
DC Ausgang Zigarettenanzünder	13,3V max. 10A
USB-A Ausgänge	3x 5VDC 2,4A
USB-C Ausgang	PD max. 100W; 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A
Lademöglichkeit 1	Gleichstromeingang durch Solarpanel oder beiliegenden Netzteil 12-24V max.10A
Lademöglichkeit 2	PD max. 100W; 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A

RoHS COMPLIANT

CE

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Produktdatenblatt

Artikel-Nr. **9420**

Powerstation tragbar 1000W 1037WH

Beleuchtung	integrierte Taschenlampe, 3 stufig, max.
Maße	330x265x245mm (BxHxT)
Lieferumfang	Power Station, Netzteil zum Aufladen über AC, Benutzerhandbuch
Gewicht	10Kg

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at